

TIGER

ZENDER DRUKKNOP

SPECIFICATIES

Tiger zender drukknop	
Frequentie	433 MHz, 69 kanalen
Modulatie type	FM-Modulatie, small band
Codecomb.	4.200.000.000
Radiotype	Lage IF Topologie
Uitgang	10 mW (bij 50 Ohm)
Knoppen	12 x 2-staps knoppen
No. of batteries	1
Batterij	Herladen & uitwisselbaar
Type of batteries	li-ion
Gebruiksduur	24 h
Gewicht	~ 400 gr / ~ 0.9 pond
Afmetingen	~ 76 x 210 x 37 mm / ~ 3 x 8.3 x 1.5 in
Bescherminggraad	IP65
Temperatuur	-20 tot +55 C / -4 tot +130 F
Veiligheidsniveau	SIL3, PLe
On/off switch	Nee
RFID	Accessory: wall tag
PIN code	6



TIGER

ONTVANGER DRUKKNOP

SPECIFICATIES

Tiger ontvanger drukknop	
Frequentie	433 MHz, 69 kanalen
Aantal relais	17 8A
No. of stop relays	2 16A
Digitale I/O	In: 10 Out: 1
Duplex	Ja
Voedingsspanning	12VAC & 12-24VDC & 230VAC & 48VAC & 115VAC & 24VAC
Voedingsspanningconsumptie	600 mA
Afmetingen	~ 176 x 126 x 75 mm / ~ 6.9 x 5 x 2.9 in
Beschermingsgraad	IP66
Veiligheidsniveau	SIL3, PLe
Radiotype	Lage IF Topologie
Bus system	Geen
Relaisfunctionaliteit	Puls, pulse en/of houd, Prioriteitinstellingen
Temperatuur	-20 tot +55 C / -4 tot +130 F
PIN code	10

