

# TIGER ZENDER JOYSTICK

## SPECIFICATIES

Tiger zender joystick	
Frequentie	433 MHz, 69 kanalen
Modulatie type	FM-Modulatie
Knoppen	4 x 1-staps knoppen
No. of batteries	1
Batterij	Herlaadbaar
Type of batteries	li-ion
Gebruiksduur	16 h
Gewicht	~ 1200 gr / ~ 2.6 pond
Afmetingen	~ 210 x 140 x 130 mm / ~ 8.3 x 5.5 x 5.1 in
Bescherminggraad	IP65
Temperatuur	-20 tot +55 C / -4 tot +130 F
Veiligheidsniveau	SIL3, PLe
On/off switch	Nee
RFID	Accessory: wall tag
PIN code	10
Joystick directions	4x4 + 0x4
RF-power output	10mW (by 50 ohm)



# TIGER

## ONTVANGER JOYSTICK

### SPECIFICATIES

Tiger ontvanger joystick	
Frequentie	433 MHz, 69 kanalen
Aantal relais	28   16A
No. of stop relais	2   16A
No. of safe relais	2   16A
Digitale I/O	In: 10 Out: 0
Duplex	Ja
Voedingsspanning	12-24VDC & 230VAC & 48VAC & 115VAC & 24VAC
Voedingsspanningconsumptie	1300 mA
Afmetingen	~ 256 x 175 x 85 mm / ~ 10.1 x 6.9 x 3.3 in
Bescherminggraad	IP66
Veiligheidsniveau	SIL3, PLe
Radiotype	Lage IF Topologie
Gevoeligheid	-110 dBm
Bus system	Geen
Relaisfunctionaliteit	Puls, pulse en/of houd, Prioriteitinstellingen
Temperatuur	-20 tot +55 C / -4 tot +130 F
PIN code	10

